

Tfm

30,900 МГц

Устройства дистанционного управления

Возможность использования до 8 радиоканалов.

Саме взяла на вооружение накопленный опыт и передовые технологии и создала серию передатчиков с более чем 16 миллионами кодовых комбинаций, способных управлять до 8 объектами контроля доступа.



Серия передатчиков для систем с несколькими объектами контроля доступа.

Все модели этой серии способны закреплять за каждой кнопкой индивидуальный код. Благодаря этой функциональной возможности Tam идеально подходит для использования в секторе коллективного жилья.



Кодирование с помощью кабеля. Модели T432, T434 и T438 могут быть подсоединены к приемнику RBE4N с помощью кабеля. Это облегчит процедуру кодирования в том случае, если необходимо создать несколько передатчиков с одинаковым кодом для использования на промышленных объектах и в многоквартирных жилых домах.



Возможность использования до 8 радиоканалов.

Благодаря специальному боковому переключателю модель T158 30,900 МГц серии Tfm позволяет контролировать с помощью одного устройства до 8 радиоканалов.




Преимущества Tfm, 30,900 МГц

Модулируемый радиосигнал менее чувствителен к воздействию внешних помех и часто позволяет добиться более широкого радиуса действия по сравнению с другими системами передачи. Серия Tfm объединяет в себе эту особенность с управлением несколькими объектами контроля доступа, а также с возможностью программировать передатчики, подключая их к приемнику с помощью кабеля. Благодаря этому упрощаются работы по программированию нескольких передатчиков с одним и тем же кодом.

Ограничения в использовании

Модель	Максимальная дальность действия (м)
T152	50 ÷ 200
T154	50 ÷ 200
T158	50 ÷ 200

Габаритные размеры



RBE4N - RBE42

Техническое описание

Модель	T152	T154	T158
Частота (МГц)	30,900	30,900	30,900
Батарейки	1 x 12В AAA	1 x 12В AAA	1 x 12В AAA
Габаритные размеры (мм)	45 x 92 x 15	45 x 92 x 15	45 x 92 x 15
Число возможных комбинаций	16.777.216	16.777.216	16.777.216
Диапазон рабочих температур (°C)		-20 ÷ +55	
Материал	ABS	ABS	ABS
Вес (гр)	34	56	56



Ассортимент

Передатчики 433,92 МГц

- Перечень дополнительных устройств -



001 T152	Двухканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.
001 T154	Четырехканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.
001 T158	Восьмиканальный многопользовательский передатчик с 16 777 216 возможными комбинациями.

Приемники 30,900 МГц



001 AF150	Встроенная радиочастотная плата.
-----------	----------------------------------



001 RBE4N	Модульный четырехканальный накладной приемник IP54 ~12 - 24 В, 12 - 24 В.
001 RBE42	Модульный четырехканальный накладной приемник IP54 ~230 В.

Дополнительные устройства



001 TOP-A309N	Настроенная антенна 30,900 МГц.
001 TOP-RG58	Антенный кабель.

ООО «УМС Рус»
Официальное Представительство в России
компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.
www.umcrus.ru

